

Control iD

iDBio - Guia Rápido

Obrigado por adquirir o leitor biométrico iDBio. Para informações mais detalhadas sobre o produto, consulte:

www.controlid.com.br/controle-de-acesso/idbio/

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em <https://www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf>



Instalação do Driver USB

Windows 8/10

A instalação é realizada de forma automática. Opcionalmente para verificar o funcionamento siga as instruções abaixo:

- Conecte o equipamento iDBio em um computador;
- Acesse o menu iniciar e pesquise por Gerenciador de Dispositivos;
- Identifique no Gerenciador de Dispositivos o “Dispositivo Serial USB (COMx)” reconhecido como “Portas (COM & LPT)”.

Windows 7

- Conecte o equipamento iDBio em um computador;
- Acesse o menu iniciar e pesquise por Gerenciador de Dispositivos;

- Na janela do Gerenciador de Dispositivos, localize o dispositivo “CDC Serial” reconhecido como “Outros Dispositivos”;
- Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo “CDC Serial” e selecione a opção Atualizar Driver;
- Clique em Procurar software de driver no computador;
- Clique em Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no computador;
- O driver pode ser encontrado na SDK em https://www.controlid.com.br/idbio/IDBIO_SDK.zip
- Na janela de Atualização de driver, selecione “iDBio”, clique em Próximo e confirme a instalação do driver;
- Aguarde até que o Windows finalize a instalação do Driver;
- Identifique no Gerenciador de Dispositivos o “iDBio (COMx)” reconhecido como “Portas (COM & LPT)”.

Kit de Integração (SDK)

A SDK (Software Development Kit) do iDBIO pode ser encontrada em:

https://www.controlid.com.br/idbio/IDBIO_SDK.zip

Especificação Técnica

Características Ópticas

Área do scanner: 21 x 19 mm
Resolução da imagem: 500 DPI
Formato da imagem: 256 níveis de cinza

Comunicação e Interfaces

Interface USB: Comunicação de alta velocidade
Sinalizador sonoro: Buzzer para melhor usabilidade
Cabo USB integrado: Comprimento de 1,5m

Identificação

Rapidez: Mais de 1000 usuários em menos de 1s
Confiabilidade: Algoritmo de alto desempenho

Características Gerais

Dimensões: 58 x 67 x 58 mm (L x A x P)
Peso do equipamento: 130g
Alimentação: 5V (fornecido via USB)
Consumo Total: 2,5 W